

## GPS TRACKER BENTECH A600

### Zprovoznění zařízení

Zařízení vložte na nabíječku a nechte nabíjet alespoň 2 hodiny. Do lokátoru vložte SIM kartu bez PINU. Správnou funkčnost SIM si můžete ověřit vložením SIM do telefonu. Po vložení SIM vyjděte na místo s dobrým signálem. Doporučujeme vyjít z budovy ven. Po počáteční iniciaci je již signál nalezen standardně. Lokátor zapněte krátkým stlačením, stejně ho také vypnete.

### LED indikace

LED světlo	Význam
Žluté	Svítlí (bez GPRS signálu), bliká (GPRS spojeno)
Modré	Svítlí (bez GPS signálu), bliká (GPS spojeno)

### Nastavení čísla

Pokud chcete mít přístup k poloze pouze Vy, tak nastavte své hlavní číslo. S jinými telefonními čísly nebude lokátor komunikovat.

SMS příkaz: admin123456 xXxXxXxXx

Lokátor odpoví SMS: admin ok

(xXxXxXxXx – Vaše tel. číslo bez předvolby, SMS zašlete na tel. číslo SIM karty v lokátoru)

Zrušení hlavního čísla:

SMS příkaz: noadmin123456

Lokátor odpoví SMS: noadmin ok

### Zjišťování polohy

Pro zjištění poslední známé polohy lokátoru může postupovat dvěma způsoby. Můžete zavolat na telefonní číslo lokátoru. Lokátor Vám hovor přerušit a zašle SMS s polohou. Také můžete napsat SMS

SMS příkaz: G123456

### Nastavení časové zóny

Pro zobrazení aktuálního času je nutné nastavit časovou zónu. Běhací časová zóna je GMT 0. Pro naše území je tedy nutné nastavit zónu +1.

SMS příkaz: timezone123456 +1

### Reset zařízení

Pokud zařízení používáte poprvé, nebo ho používáte po dlouhé době, tak doporučujeme obnovit tovární nastavení.

SMS příkaz: begin123456

Lokátor odpoví SMS: begin ok

### SMS parametry

Lac: pozice na základě LBS

T: datum a čas

Bat: stav baterie

Last: poslední zaznamenaná poloha

Google link: odkaz na google mapy

#### DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.  
Koněvova 1206/87  
130 00 Praha 3  
[info@ishop.cz](mailto:info@ishop.cz), +420 222 310 006

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitosti směrnice EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

#### LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz).

