

NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJOK BENTECH T04L

Pred použitím obojku BENTECH T04L si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho na použitie v budúcnosti.

Obsah balenia

- Prijímač, vysielač, plastový obojok, nabíjačka, elektródy, testovacia dióda.

Funkcia

1. Elektrostatický impulz (100 úrovni intenzity)
2. Nastaviteľné vibrácie (100 úrovni intenzity)
3. Zvukový signál – zvukové upozornenie pre psa
 - Odporúčame využívať spoločne s impulzom/vibráciou, aby si pes spojil zvuk s nepríjemným pocitom. Po nejakej dobe bude stačiť využívať iba zvukový signál.
4. Svetelný indikátor
5. Ovládateľnosť až 2 prijímačov jedným vysielačom (nutné zakúpiť ďalší prijímač)
6. Dosah vysielača až 300 metrov (bez prekážok)
7. Dobíjacie batérie
8. Vodotesný prijímač

Úspora energie

- Prijímač prejde do spánkového režimu po 4 minútach nečinnosti (bliká zeleno, akýkoľvek pohyb ho opäť spustí). Vypnúť ho musíte manuálne (podržaním vypínača po dobu aspoň 5 sekúnd)
 - V prijímači je pohybový senzor. Pokiaľ sa pes pohne, prijímač sa automaticky dostane z režimu spánku.
- Vysielač sa prepne do spánkového režimu po 20 sekundách nečinnosti. Po 20 minútach sa potom vypne (znovu zapnete podržaním tlačidla „MODE“)
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nevyužívate, aspoň po 1 mesiaci ho vždy nabite.
- Zo spánkového režimu zariadenie ľahko prebudíte stlačením tlačidla „povel“ na vysielači.

Sprevádzkovanie vysielača

1. Pripojte vysielač na nabíjačku
2. Počas nabíjania sa rozsvieti červená dióda, po plnom nabití zhasne (zhruba 2 hodiny)
3. V prípade vybitia batérie sa rozsvieti symbol preškrtnutej batérie na LCD displeji (pravý dolný roh).

Spustenie a manipulácia s vysielačom

1. Spustíte vysielač pomocou ľubovoľného tlačidla
2. Pomocou tlačidla MODE môžete nastaviť 4 funkcie: Zvuk, vibrácie, impulz a svetelný indikátor.
3. Postrannými tlačidlami je možné ovládať intenzitu impulzov a vibrácií.
4. Stlačením tlačidla „svietidlo“ zapnete baterku na vysielači.
5. Tlačidlom ½ je možné ovládať a párovať až 2 prijímače
6. Na obrazovke sa zobrazí zvolená funkcia, jej intenzita, ovládaný prijímač a stav batérie.
7. Tlačidlom Y spustíte na prijímači zvolenú funkciu.
8. Po uplynutí 20 sekúnd je vysielač prevedený do spánkového režimu.
9. Bezpečnostná poistka – impulz je možné aktivovať maximálne 10 sekúnd.



Synchronizácia prijímača s vysielačom

1. Nabite prijímač aj vysielač. Po plnom nabití sa na prijímači rozsvieti zelená dióda. Pri vybití batérie začne prijímač pípať.
2. Zapnite vysielač a nastavte funkciu „zvuk“ (prepínaním pomocou tlačidla MODE).
3. Vyberte kanál, na ktorý chcete prijímač synchronizovať. (pre prvý prijímač kanál 1)
4. Na prijímači stlačte tlačidlo vypínača, kým prijímač nepípne a dióda nezačne blikáť. Prijímač sa rozsvieti zeleno (pre vypnutie tlačidlo podržte).
5. Opakovaným stlačením tlačidla „Y“ spárujete prijímač na kanáli 1 alebo 2. Prijímač musíte s vysielačom stihnúť spárovať do 10 sekúnd od zapnutia. Pokiaľ to nestihnete, vypnite prijímač a opakujte proces znova.
6. Na prijímač naskrutkujte elektródy (podľa dĺžky srsti psa) a pripnite nylonový obojok.

7. Intenzitu impulzov je možné vyskúšať pomocou kontrolnej diódy.
 - Zvuk a vibrácie skontrolujete ľahko v ruke. Pre skúšku impulzov priložte k elektródam na prijímači skúšaciu diódu a aktivujte impulz. Kontrolka sa rozsvieti (čím vyššia intenzita, tým jasnejšie svetlo).
8. Pre napáovanie ďalšieho prijímača predchádzajúce kroky opakujte, pred tým si zvolte druhý kanál.
9. Prijímač odparujete podržaním vypínača, pokiaľ dióda nezačne blikať.

Umiestnenie obojku s prijímačom

- Dôležité je správne umiestnenie prijímača na krku psa. Obojok by mal byť utiahnutý tak, aby sa kontakty elektród spoľahlivo dotýkali kože psa, ale zároveň dosť voľne na to, aby obojok s prijímačom psovi neprekážal v dýchaní alebo pohybe. Ideálne by sa medzi obojok a krk mal vojsť prst.
- Pes by si tiež na obojok mal najskôr zvyknúť, aby ho nevnímal. Nechajte psa obojok s prijímačom nejakú dobu nosiť bez jeho používania.



UPOZORNENIE! – Prijímač je vodotesný, ale nenechávajte ho potopený dlhšie ako 30 minút.

Tipy na používanie

- Pred elektrickým impulzom vždy spustíte zvukový signál alebo vibrácie. Po dlhšom používaní obojku nebudete musieť funkciu impulz vôbec používať - bude stačiť zvukový signál/vibrácia.
- Za používanie obojku je plne zodpovedný majiteľ psa. Obojok používajte po porade s veterinárom.
- Intenzitu impulzov nastavte spočiatku nižšie a zvyšujte až podľa reakcií psa.
- Výcvik s obojkom je nutné dopĺňať hlasovými povelmi, psa pri uposlúchnutí chváľte, bude sa učiť rýchlejšie. Cvičte s ním na miestach, ktoré dobre pozná a udržiavajte tréningy v rozmedzí 10 – 15 minút pre čo najvyššiu efektívitu.
- Pre maximalizáciu dosahu držte prijímač vo vzduchu a nezakrývajte anténu.
- Výcvikový obojok môžete začať využívať od 6 mesiacov veku psa. Pred zaobstaraním sa poraďte s veterinárom, či je tento produkt pre vášho psa vhodný.
- Obojok nepoužívajte pre psov s epilepsiou alebo srdcovými problémami! Rovnako by nemal byť použitý pre psov so sklonom k agresívnemu správaniu, v takom prípade sa poraďte s profesionálnym trénerom.
- Pravidelne kontrolujte krk svojho psa, obojok môže u citlivejších psov spôsobovať podráždenie. V takom prípade odoberte obojok a nepoužívajte ho, kým podráždenie nezmizne.
- Nenechávajte psovi obojok dlhšie ako 12 hodín denne.
- Pes počas užívania obojku nesmie mať na krku iné kovové predmety
- Na čistenie nevyužívajte prchavé látky (riedidlo, benzín), iba navlhčenú handričku.

Časté otázky

- **Môj pes nereaguje na impulzy.**
Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože psa, skúste zvýšiť intenzitu korekcií. Prípadne prijímač sami otestujte.
- **V prijímači neustále niečo hrká , je to v poriadku?**
V prijímači je pohybový senzor, ktorý pri nečinnosti psa vypne prijímač a šetrí batérie.
- **Obojok neustále pípa, čo je zle?**
V prijímači je vybitá batéria. Pripojte ho na nabíjačku.
- **Signál je slabší, než je uvedený.**
Medzi prijímačom a vysielačom nesmú byť žiadne prekážky (stromy, budovy), taktiež pri teplotách pod 0°C sa dosah zníži. Signál môže znižovať aj zakrytá anténa. Prípadne skontrolujte stav batérie.

DOVOZCA:
Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
Czech Republic
info@ishop.sk, +421 919 140 160



VYHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitosťami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadenia alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.